

Technical Guidance				Creator	Confirmer	Approver
(PaX-i3D AnyGrabber Card 5 장애 예방 조치의 건)						
Creator	Augustine Jeon	Doc. No.	GCS-TECH-20140114B-KOR			
To		Cc				
Object	PaX-i3D	Category	AnyGrabber Card			
Subject	PaX-i3D AnyGrabber Card 5 장애 예방 조치의 건					
Revision History						
Date	Revision	Editor	Comments			
2014.01.14	0.0	Augustine Jeon	Created			

목차

1	개요	2
1.1	목적	2
1.2	적용 범위	2
2	내용	2
2.1	장애 증상	2
2.2	버전 정보	2
3	작업 절차	2
3.1	AnyGrabber Card 5 Driver Update	2
4	첨부파일	5

1 개요

1.1 목적

- PaX-i3D 기 출하 장비 중 AnyGrabber Card 5를 사용하는 장비에 대해 장애 예방 조치를 위한 배포의 건

1.2 적용 범위

- 모델 : PaX-i3D
- 적용 제품 S/N: 052-0875 이전

2 내용

2.1 장애 증상

- 1) 촬영단에서 Ready 선택 시, PC Blue Screen 발생 후 PC 재부팅 장애 발생

2.2 버전 정보


- 1) Driver 버전 정보

구분	변경 전	변경 후
AG50 Driver	V 1.0.3.4	V 1.0.3.5

3 작업 절차

3.1 AnyGrabber Card 5 Driver Update


- 1) Device Manger → Imaging devices의 AnyGrabber3 N1000(x64)를 Uninstall한다.




- 2) Delete the driver software for this device를 선택 후 OK를 선택한다.




- 3) Device Manger → Other devices에 Multimedia Controller의 Unknown device가 검색 된다.




- 4) Control Panel → Program → Programs and Features에서 AnyGrabber3(5)(x64)를 Uninstall 한다.




- 5) 압축 해제 후 Frame_Grabber_AG5 → Driver → System Type에 맞는 Driver를 선택하여 설치 한다.



① 32bit의 경우





② 64bit의 경우



NOTE



- 6) InstallShield Wizard에 안내에 따라 설치를 진행한다.





Driver 설치 후 반드시 재부팅을 해야 한다.

7) 재부팅 후 Imaging device 설치 확인 및 Version 확인을 한다.



4 첨부파일

- 1) Frame_Grabber_AG5.zip
- 2) PaX-i3D AG50 Driver Issue List.xlsx